

3-fāzu sūkņa kontaktmanometra vadības bloks

995094

Pielietojums:

Kontaktmanometra vadības bloks kalpo:

- visu jaudu trīsfāzu elektromotoru pieslēgšanai pie kontaktmanometra,
- kontaktmanometra aizsardzībai pret strāvām, kuras ir lielākas par 1A.

Tehniskie dati:

Sadales kaste: V/A IP 54

- Platums – 123mm
- Augstums – 199mm
- Dziļums – 108mm

Releji: K1 un K2 – 8A 230V ar 2xCO kontaktiem,

Rindspaiļes – līdz 2,5qmm.

Pieslēgums:

Šis kontaktmanometra vadības bloks izveidots saslēgšanai ar trīsfāzu motoru magnētiskajiem palaidējiem LE1.

1. Kontaktmanometrs jāpieslēdz pie rindspailēm:

- Min.
- Kop.
- Max.

2. Magnētisko palaidēju LE1 pieslēdz sekojoši:

- kontakts 3 – pie kontakta P1
- kontakts A1 – pie kontakta N
- kontakts 4 – pie kontakta P2

Komplektācija:

Kontaktmanometra vadības bloks trīs fāzu

-1gab.

Gumijas PG-16 kabeļu caurvadīšanai (atrodas kastes iekšpusē)

-2gab.

Pieslēguma shēma (atrodas kastes iekšpusē)

-1gab.

