



Īss ceļvedis

Darbojas ar



Powered By



Ver. 1.0

Izdošanas datums: VIII

2024 Soft:

Galvenais modulis

V1.1.17

MCU: V1.0.0



Ražotājs:

 Engo Controls sp. z o.o. sp. k.  
43-262 Kobilice  
Rolna 4  
Polija

## Ierīces apraksts



### 1. Funkciju poga

Nospiežot uz 10 sekundēm, tiek aktivizēts savienošanas režīms un rūpnīcas atiestatīšana.

- nospiediet 1 reizi - kontaktdakšas ieslēgšana/izslēgšana

### 2. LED diode

Mirgo - aktīvs savienošanas režīms ar lietojumprogrammu

Sākas nepārtraukti - ierīce ieslēgta

3. Savienojuma ligzda F tipa ierīcei (Schuko standarts)

## Tehniskās specifikācijas

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Barošanas avots  | 230V maiņstrāvas<br>50Hz |
| Maksimālā slodze | 16(5)A                   |
| Komunikācija     | Wi-Fi 2,4GHz             |
| Mēri [mm]        | Ø50x85                   |

## Ievads

Uzlabotais Smartplug izmanto Wi-Fi 2,4 GHz tehnoloģiju, lai kontrolētu jūsu elektroierīces. Tas ļauj kontrolēt elektroierīces ar jaudu līdz 3680 W. Pagaidu enerģijas patēriņš, strāva un spriegums ir redzams lietotnē ENGO Smart, kurā ir pieejama arī ieslēgšanas/izslēgšanas vēsture un elektroenerģijas patēriņš. Izmantojot lietotni, kontaktdakšai ir iespējams iestatīt grafiku vai taimeru.

## Produkta īpašības



Darbojas ar ENGO Smart (saderīgs ar Tuya lietotni)



Wi-Fi 2,4GHz sakaru standarts



Bērnu drošība un aizsardzība - strāvas ceļu aizsargi



Darbības statusa indikācijas LED

## Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES.

## Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsts un ES noteikumiem.

## Uzstādīšana

Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai ar atbilstošu elektrotehnisko kvalifikāciju saskaņā ar attiecīgajā valstī un ES spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par instrukciju neievērošanu.



## UZMANĪBU:

Visai instalācijai var būt papildu aizsardzības prasības, par kurām ir atbildīgs uzstādītājs.

## Instalēšanas sensors lietotnē

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruna darbības zonā. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts internetam. Tas saīsina ierīces savienošanas laiku.

### 1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒJIET ENGO SMART LIETOTNI

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet savā viedtālrunī.




Powered By




### 2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA


Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:




Noklikšķiniet uz „Reģistrēties” lai izveidotu jaunu kontu.



Ievadiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts verificācijas kods.



Ievadiet verificācijas kodu, kas saņemts e-pasta vēstulē. Atcerieties, ka jums ir tikai 60 sekundes, lai ievadītu kodu!!



Pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.


### 3. SOLIS - SAVIENOJIET VIEDTĀLRUNI AR WI-FI

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:


Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENGO Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta. Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties piešķirt ierīci.




Nospiediet un turiet pogu nospiestu aptuveni 10 sekundes, līdz LED sāk mirgot.




Programmā atlasiet: izvēlieties „Pievienot ierīci”.




Pēc termostata atrašanās atvēriet „Pievienot”.



Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā spraudnis darbosies, un ievadiet šī tīkla paroli.



Pēc ierīces konfigurēšanas ar izvēlēto Wi-Fi tīklu noklikšķiniet uz „Gatavs”.



Spraudnis ir uzstādīts un parāda galveno saskarni.